Edge box: quick start

KAYNAN NEXUS

1 **Power**
24 V DC (9 to 36 V) into the green plug. A DIN-rail supply in the cabinet is best.

2 **PLC**
Cable from the PLC network into **ETH1**.

24V | **ETH0 internet** | **ETH1 PLC**

3 **Internet, by cable**
Your factory network or router into **ETH0**. That is all.

4 **Internet, by Wi-Fi**
No cable in ETH0? After 3 minutes the box opens its own Wi-Fi. Join the **Setup Wi-Fi** on the label with its password; a page opens (or go to `10.42.0.1`). Choose your Wi-Fi, **Join**.

5 **Claim it**
Sign in at **app.kaynannexus.co.nz**. **Machine setup > IoT boxes**, type the **claim code** from the label, **Add**. It shows Online within a minute.

6 **Connect a machine**
Add the machine, choose this box on its **Details** tab, then **Connection > Connect**: Siemens S7 or Modbus TCP, one value per line, `name = address`.

Keep the claim code private until the box is claimed.

Help: docs.kaynannexus.co.nz/connect/edge-box

Edge kutusu: hızlı kurulum

KAYNAN NEXUS

1 **Güç**
24 V DC (9 ile 36 V arası) yeşil fişe. En iyisi panoda DIN raylı bir güç kaynağı.

2 **PLC**
PLC ağından gelen kabloyu **ETH1**'e tak.

24V | **ETH0 internet** | **ETH1 PLC**

3 **İnternet, kabloyla**
Fabrikanın ağı ya da modem **ETH0**'a. Bu kadar.

4 **İnternet, Wi-Fi ile**
ETH0'da kablo yoksa kutu 3 dakika sonra kendi Wi-Fi'ını açar. Etiketteki **Setup Wi-Fi**'a şifresiyle bağlan; sayfa açılır (açılmazsa `10.42.0.1`). Ağını seç, **Join**.

5 **Şirkete ekle**
app.kaynannexus.co.nz'de oturum aç. **Machine setup > IoT boxes**, etiketteki **claim kodunu** yaz, **Add**. Bir dakikada Online olur.

6 **Makineyi bağla**
Makineyi ekle, **Details** sekmesinde bu kutuyu seç, sonra **Connection > Connect**: Siemens S7 ya da Modbus TCP, her satıra bir değer, `isim = adres`.

Claim kodunu kutu eklenene kadar kimseyle paylaşma.

Yardım: docs.kaynannexus.co.nz/tr/kutu